

# Kodak ScanMate

i940 Scanner



## Einfache Bedienung und immer zur Hand.

Mit dem **Kodak ScanMate** i940 Scanner ist das Sammeln, Verwalten und Verteilen von Informationen ganz einfach.

Die Smart Touch-Funktion von Kodak ersetzt das komplizierte Scannen in mehreren Schritten mit nur einem Knopfdruck. So haben Sie alles kompakt und erzielen eine große Wirkung.

Verwalten, lesen und organisieren Sie Ihre Visitenkarten mit dem leistungsfähigen Softwarepaket.

Erstellen Sie E-Mail-Anhänge, Bilddateien und durchsuchbare PDF-Dateien. Und laden Sie Ihre Dokumente automatisch in die Cloud, damit Sie überall darauf zugreifen können.

Und dank des möglichen Betriebs über USB können Sie diese Funktionen überall ausführen. Erfassen, verarbeiten und senden Sie mühelos Informationen.

„Befreien“ Sie Ihre Informationen mit dem **Kodak ScanMate** i940 Scanner.



## 10 großartige Gründe, warum Sie sich für einen Kodak ScanMate i940 Scanner entscheiden sollten.

- Zeit sparen** Smart Touch führt Scanvorgänge mit mehreren Schritten und Organisationsvorgänge automatisch durch
- Platz sparen** Der kompakte, gut transportable Scanner nimmt nur wenig Platz auf dem Schreibtisch ein
- Betrieb über USB** Die Leistungsstärke eines Desktop-Scanners trifft auf die Flexibilität eines mobilen Scanners
- Für den Einsatz im Büro geeignet** Kompatibel mit einem Großteil an Scansoftware
- Tolle Scans erstellen** Integrierte Bildverarbeitung „Perfect Page“ von Kodak Document Imaging – für tolle Bilder mit brillanten Farben und scharfem Text
- Einfach alles scannen** Der automatische Dokumenteneinzug für 20 Blatt verarbeitet Visitenkarten, Ausweiskarten und geprägte Karten
- In Kontakt bleiben** Bearbeiten und synchronisieren Sie ganz einfach Informationen auf Visitenkarten mit Ihren Kontaktverwaltungsanwendungen
- Ruhig schlafen** Im Preis ist bereits eine dreijährige Austausch-Garantie inklusive. Das gibt es nur bei Kodak
- Remote verwalten** Die verfügbare Kodak Asset Management Software ermöglicht eine Remote-Verwaltung ausgewählter Kodak Scanner in Ihrem Netzwerk (weitere Informationen unter [kodak.com/go/AssetManagement](http://kodak.com/go/AssetManagement))
- Mac-Benutzer?** Wählen Sie den i940M Scanner, da dieser mit Ihrem **Mac**-Computer kompatibel ist



## Kodak ScanMate i940 Scanner

Technische Daten	i940	i940M
Mitgelieferte Software	TWAIN-, ISIS-, WIA-Treiber; Smart Touch und <b>NewSoft Presto! BizCard</b>	TWAIN-Treiber; <b>NewSoft Presto! PageManager</b> und <b>NewSoft Presto! BizCard Xpress</b>
Unterstützte Betriebssysteme	<b>Windows XP SP3</b> (32 Bit und 64 Bit), <b>Windows Vista SP1</b> (32 Bit und 64 Bit), <b>Windows 7 SP1</b> (32 Bit und 64 Bit)	<b>Mac OS X 10.6</b> <b>Mac OS X 10.7</b>
Empfohlenes Tagesvolumen	Bis zu 500 Blatt täglich	
Durchsatz (Hochformat, Letter-Format)	Bei Netzbetrieb: Schwarzweiß/Graustufen: bis zu 20 Seiten/Minute bzw. 40 Bilder/Minute bei 200 dpi; Farbe: bis zu 15 Seiten/Minute bzw. 30 Bilder/Minute bei 200 dpi Bei Betrieb über USB: Schwarzweiß/Graustufen/Farbe: bis zu 8 Seiten/Minute bzw. 16 Bilder/Minute bei 200 dpi (Der Durchsatz kann je nach Treiber, Anwendungssoftware, Betriebssystem und Host-Computer abweichen.)	
Optische Auflösung	600 dpi	
Max./Min. Dokumentgröße	216 mm x 1524 mm/80 mm x 52 mm	
Papierstärke und -gewicht	Papier der Stärke 30 bis 398 g/m <sup>2</sup> ; Stärke von Ausweiskarten und geprägten Karten: bis zu 1,25 mm Hinweis: Mit der Dokumenteneinzugseinstellung „Scannen von Karten“ kann das Papier eine Stärke bis zu 995 g/m <sup>2</sup> haben	
Einzug	Automatischer Dokumenteneinzug: bis zu 20 Blatt bei Papier mit 80 g/m <sup>2</sup> Der Einzug kann unterschiedlichste kleine Dokumente verarbeiten, beispielsweise Ausweiskarten, Visitenkarten, Versicherungskarten und geprägte Karten	
Anschluss	USB 2.0	
Imaging-Funktionen	Perfect Page Scanning, iThresholding, automatisches Geraderichten von Bildern (Schräglagenkorrektur), automatisches Zuschneiden, Bildrotation, elektronisches Farb-Dropout, Dual Stream-Scannen, Bildzusammenführung, Bildkantenfüllung, inhaltsbasierte Leerseitenentfernung, automatische Helligkeits- und Kontraststeuerung	
Ausgabedateiformate	Einseitiges und mehrseitiges TIFF, JPEG, RTF, BMP, einseitiges und mehrseitiges PDF, durchsuchbares PDF	
Gewährleistungsbeschränkung	Drei Jahre (Austauschservice)	
Stromversorgung	Wechselstrom-Netzteil (im Lieferumfang enthalten) und/oder Strom über USB über USB-Anschluss am Host-Computer	
Umweltfaktoren	<b>Energy Star</b> -qualifizierter Scanner	
Abmessungen	Höhe: 78 mm bei geschlossenem Einzugsfach Breite: 289 mm bei geschlossenem Einzugsfach Tiefe: 107 mm bei geschlossenem Einzugsfach Gewicht: 1,3 kg ohne Netzteil	

Der **Kodak ScanMate i940 Scanner** ist kompatibel mit **Evernote**-, **gDocScan**- und **Microsoft SharePoint**-Anwendungen.



**ArchivScanner.de**  
Competence for Documents  
Bennstraße 2, 13053 Berlin  
Shop@ArchivScanner.de  
Telefon: 030 21 005 22 10

Kodak ermöglicht es Kunden, wertvolle Informationen von elektronischen und Papierdokumenten zu erfassen und zu verwenden. Zu den Document Imaging-Lösungen von Kodak zählen sowohl Dokumentenscanner und Erfassungsoftware als auch ein ständig wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie branchenführenden Service- und Supportleistungen. Vom kleinen Büro bis zur globalen Organisation bietet Kodak die richtige Lösung, um Ihr Unternehmen mit den Informationen zu versorgen, die es benötigt.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.kodak.com/go/i940](http://www.kodak.com/go/i940)  
Hergestellt mit Kodak Technologie.

Deutschland, Österreich, Schweiz:  
KODAK GmbH, Hedelfingerstr. 60, 70327 Stuttgart, Deutschland  
Tel.: +49 (0)711/406-2323,  
E-mail: [scannerfamilie@kodak.com](mailto:scannerfamilie@kodak.com)  
[www.kodak.de/go/docimaging](http://www.kodak.de/go/docimaging)

© Kodak, 2012. Kodak und ScanMate sind Marken von Kodak. Änderung der technischen Daten vorbehalten.  
DoldeMedien 23\_12. KAT-Nr. WE-DE 018

**Kodak**

YELLOW CHANGES EVERYTHING